




PIR Sensor Controller Stair Light für VARDAflex LED-Controller, ES32, inkl. 3 Sensoren, max. 32 St.

Article nr.: 80603

LED-Treppenlichtcontroller für bis zu 32 Stufen einzeln ansteuerbar · für die Innenanwendung, IP20 · 32 Kanäle, 1 A · Schutzklasse III, CE, RoHS · Input: 5 V - 24 V DC · Output: 5 V - 24 V DC (PWM) · Leistung: 160 W (5 V), 384 W (12 V), 768 W (24 V) · LxBxH in mm: 186 x 86 x 25,5 · mit 2 PIR Sensoren und einem Helligkeitssensor · mehrere Programme und Tasterfunktion abrufbar · Temperaturbereich - 30°C bis +40°C · Lieferumfang: 1 LED-Treppenlichtcontroller, 2 PIR Sensoren mit 1,2 m Leitung, 1 Helligkeitssensor · mit 0,3 m Leitung, 2 Verlängerungsleitungen 5 m für PIR Sensor

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094806037
Housing colour	Weiss
Length	186.00 mm
Width	86.00 mm
Height	25.50 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	160-768 W
Current mA	32000 mA





**PIR Sensor Controller Stair Light für
VARDAflex LED-Controller, ES32, inkl. 3
Sensoren, max. 32 St.**

Article nr.: 80603

TECHNICAL DATA

Input voltage	5-24
Output voltage	5-24
Material	Stahl
Temperature range	-30 - 55





PIR Sensor Controller Stair Light für VARDAflex LED-Controller, ES32, inkl. 3 Sensoren, max. 32 St.

Article nr.: 80603

TECHNICAL DRAWING

