




f.80450 Funkhandsender 2-Kanal Select 4 ZONEN

Artikel-Nr.: 80576

Der rutec Funkhandsender verfügt über bis zu 4 Zonen und eignet sich · für zweifarbige (Select) Funkempfänger · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · CE, REACH, RoHS · Betriebsspannung: 3x AAA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) · Reichweite: 30 Meter (bei freier Sicht) · Sendefrequenz: 868 MHz · Dimmbereich 0,1 - 100% · mit Memory-Effekt · unabhängig Steuerung von bis zu 4 Zonen · hochsensibles Touch-Farbrad · dadurch schnelle und präzise Farb- bzw. Helligkeitskontrolle · dimmen und schalten von Einzel- und Mischfarben · pro Zone 3 Kurzspeichertasten für individuelle Lichtszenen · inklusive magnetischer Wandhalterung zum Schrauben oder Kleben

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094805764
Katalog Farbcode	Schwarz
Länge	120.00 mm
Breite	55.00 mm
Höhe	17.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Input Spannung	4,5
Gehäuse-Code	Kunststoff





f.80450 Funkhandsender 2-Kanal Select 4 ZONEN

Artikel-Nr.: 80576

TECHNISCHE DATEN

Effizienz 98.00

Temperaturbereich -20 - 50

