rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Funksender, steuerbar über externen Taster Funksender 2-Kanal, einfarbig/UP

Article nr.: 80575

Der rutec UP-Funksender 2-Kanal verfügt über 2 Zonen für einfarbige Steuerungen · Er lässt sich mit herkömmlichen Tastern oder Serientastern betreiben und · ist daher in jedes Schalterprogramm integrierbar · Der Sender kann hinter dem Taster in einer Schalterdose mit ausreichend Platz · verbaut werden · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · CE, REACH, RoHS · Betriebsspannung: 100-240V AC · geeigneter Leitungsquerschnitt an Push-Klemmen: 0,5 - 1,5 qmm · Reichweite: 30 Meter (bei freier Sicht) mit 70 mm Antenne · Sendefrequenz: 868 MHz · Dimmbereich 0,1 - 100% · mit Memory-Effekt · LxBxH in mm: 49,8 x 43 x 15,5 · unabhängige Steuerung von bis zu 2 Zonen · dimmen und schalten von einfarbigen Leuchten · bis zu 8 Funksender pro Funkempfänger speicherbar

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094805757
Housing colour	Weiss
Length	49.80 mm
Width	43.00 mm
Height	15.50 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Input voltage	100-240
Material	Kunststoff

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Funksender, steuerbar über externen Taster Funksender 2-Kanal, einfarbig/UP

Article nr.: 80575

TECHNICAL DATA

Temperature range	-20 - 50

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Funksender, steuerbar über externen Taster Funksender 2-Kanal, einfarbig/UP

Article nr.: 80575

TECHNICAL DRAWING

