



100-240V LED Konverter 1000mA 34W-48W

Artikel-Nr.: 85990

rutec LED Konverter Kontstantstrom · für die Innenanwendung · IP64 · Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS, REACH · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100-240V AC · Ausgangsstrom: 1000mA · Leistung: 34-48 Watt

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094859903
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	163.00 mm
Breite	45.00 mm
Höhe	33.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	64
Leistung	34-48 W
Strom	1.000 mA





100-240V LED Konverter 1000mA 34W-48W

Artikel-Nr.: 85990

TECHNISCHE DATEN

Input Spannung	100-240
Output Spannung	34-48
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	5.00
Effizienz	88.00
Temperaturbereich	-30 - 50

