rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

f.80450 Funkhandsender 1-Kanal RGBW 1 ZONE

Artikel-Nr.: 80578

Der rutec Funkhandsender verfügt über 1 Zone und eignet sich · für RGB oder RGBW Funkempfänger · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · CE, REACH, RoHS · Betriebsspannung: 3 V Batterie CR2025 (nicht im Lieferumfang enthalten) · Reichweite: 30 Meter (bei freier Sicht) · Sendefrequenz: 868 MHz · Dimmbereich 0,1 - 100% · mit Memory-Effekt · dimmen und schalten von Einzel- und Mischfarben · abrufen von 10 verschiedenen vorprogrammierten Farbverläufen · inklusive magnetischer Wandhalterung zum Schrauben oder Kleben

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094805788
Katalog Farbcode	Schwarz
Länge	136.50 mm
Breite	40.00 mm
Höhe	11.50 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Input Spannung	3
Gehäuse-Code	Kunststoff

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

f.80450 Funkhandsender 1-Kanal RGBW 1 ZONE

Artikel-Nr.: 80578

TECHNISCHE DATEN

Effizienz	98.00
Temperaturbereich	-20 - 50