



## Funksender, steuerbar über externen Taster Funksender 2-Kanal, Einfarbig/UP Artikel-Nr.: 80575

Der rutec UP-Funksender 2-Kanal verfügt über 2 Zonen für einfarbige Steuerungen · Er lässt sich mit herkömmlichen Tastern oder Serientastern betreiben und · ist daher in jedes Schalterprogramm integrierbar · Der Sender kann hinter dem Taster in einer Schalterdose mit ausreichend Platz · verbaut werden · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · CE, REACH, RoHS · Betriebsspannung: 100-240V AC · geeigneter Leitungsquerschnitt an Push-Klemmen: 0,5 - 1,5 qmm · Reichweite: 30 Meter (bei freier Sicht) mit 70 mm Antenne · Sendefrequenz: 868 MHz · Dimmbereich 0,1 - 100% · mit Memory-Effekt · LxBxH in mm: 49,8 x 43 x 15,5 · unabhängige Steuerung von bis zu 2 Zonen · dimmen und schalten von einfarbigen Leuchten · bis zu 8 Funksender pro Funkempfänger speicherbar

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094805757
Katalog Farbcode	Blau
Länge	49.80 mm
Breite	43.00 mm
Höhe	15.50 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Input Spannung	100-240
Gehäuse-Code	Kunststoff





**Funksender, steuerbar über externen  
Taster Funksender 2-Kanal,  
Einfarbig/UP**  
Artikel-Nr.: 80575

## TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich

-20 - 50





**Funksender, steuerbar über externen  
Taster Funksender 2-Kanal,  
Einfarbig/UP**  
Artikel-Nr.: 80575

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

