



100-240V LED Konverter 1000mA 34W-48W

Artikel-Nr.: 85990

rutec LED Konverter Konstantstrom · für die Innenanwendung · IP64 · Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS, REACH · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100-240V AC · Ausgangsstrom: 1000mA · Leistung: 34-48 Watt

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094859903
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	163.00 mm
Breite	45.00 mm
Höhe	33.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	64
Strom	1.000 mA
Input Spannung	100-240





100-240V LED Konverter 1000mA 34W-48W

Artikel-Nr.: 85990

TECHNISCHE DATEN

Output Spannung	34-48
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	5.00
Effizienz	88.00
Temperaturbereich	-30 - 50

